

Datenblatt für Artikel: HSATS508EE

# SAT Multischalter 5 in 8 für Quattro + Quad LNB

inklusive Netzteil 12V 1,6A



## SCHRACK-Info

Der Multischalter HSATS508EE der Serie 5 – mit Signaldämpfungseinstellung – ist ein Gerät mit integrierten Hochfrequenzkomponenten in Kombination mit bewährtem mechanischem Design, das ein ausgewogenes Produkt mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Auf unnötige Bedienelemente, Kontrollleuchten und Tasten wurde bewusst verzichtet.

Dank der Verwendung aktiver Module liefert die Serie durchgehend eine ausreichende Signalstärke.

Der Multischalter HSATS508EE der Serie 5 ist sowohl mit Quattro- als auch mit Quad-LNBs kompatibel.

- DVBT2
- Netzteil : 12V
- LNB Unterstützung: Quattro/Quad
- Ports: Vergoldete F-Stecker
- Schnelle Installation

## Technische Daten

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Nettolänge (mm)   | 173,00 |
| Nettbreite (mm)   | 128,00 |
| Nettohöhe (mm)    | 54,00  |
| Nettogewicht (kg) | 0,65   |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 50  |

### Datei Tabelle: SAT Multischalter 5 in 8 für Quattro + Quad LNB

|                                                                  |                               |                             |               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Artikelnummer                                                    |                               | HSATS508EE                  | HSATS516EE    |
| Nummer Eingänge                                                  | SAT/IF                        | 4 (F)                       | 4 (F)         |
|                                                                  | Terr.                         | 1 (F)                       | 1 (F)         |
| Ausgänge                                                         |                               | 8                           | 16            |
|                                                                  |                               | (F)                         | (F)           |
| terr. Verstärker 47 - 862MHz ( <b>Attenuator 0 dB... -15dB</b> ) |                               | ja                          | ja            |
| Auswahl LNB/Polarität                                            |                               | 18V/22KHZ 13V/22KHZ 18V 13V |               |
| Frequenzbereich                                                  | SAT/IF                        | 950 - 2200MHz               | 950 - 2200MHz |
|                                                                  | Terr.                         | 47 - 862MHz                 | 47 - 862MHz   |
| Verlust über Teilnehmerausgänge (dB)                             | SAT/IF @ 950MHz               | 0dB                         | -1 dB         |
|                                                                  | SAT/IF @ 2150MHz              | 8dB                         | 7dB           |
|                                                                  | terr. Rec./Out 1-8            | 8dB                         | 8dB           |
|                                                                  | +/- 1,5dB terr. Rec./Out 9-16 |                             | 8dB           |
| Alle Werte liegen innerhalb einer Toleranz von                   | terr. Rec./Out 17-24          |                             |               |
|                                                                  | terr. Rec./Out 24-32          |                             |               |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                    | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SAT Multischalter 5 in 8 für Quattro + Quad LNB<br>inklusive Netzteil 12V 1,6A                                                 | HSATS508EE |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                      |            |
| SAT LNB Quattro für den Anschluß von 1 Multischalter, 40mm                                                                     | HSATLSA--A |
| SAT Stichdose 3Loch, Radio / CATV / SAT, Class A<br>inklusive 80x80mm Rahmen und Aufputz-Box, RAL9010                          | HSATD3M    |
| SAT Stichdose 4Loch, Radio / TV / 2x SAT, Class A<br>inklusive 80x80mm Rahmen und Aufputz-Box, RAL9010                         | HSATD4M    |
| SAT Gehäuse Stahl, Loch-Montageplatte, 3-Punkt, B400xH400xT200<br>RAL7035                                                      | HSATG442M  |
| SAT Gehäuse Stahl, Loch-Montageplatte, 3-Punkt, B600xH600xT200<br>RAL7035                                                      | HSATG662M  |
| DIGI-SAT 3050 Koaxkabel 75Ohm, 1,02/4,6/7,2, 105dB LS0H B2ca<br>s1b, d1, a1 Class A++, weiss, dreifach geschirmt, Trommel 500m | XC1612023  |
| DIGI-SAT 3040 Koaxkabel 75Ohm, 1,02/4,6/6,8, 110dB, PVC, Eca<br>Class A, weiss, dreifach geschirmt, Spule 100m                 | XC1609801  |
| DIGI-SAT 3010 Koaxkabel 75Ohm, 1,13/4,8, 95dB, PVC, Eca<br>Class A, weiss, doppelt geschirmt, Spule 100m                       | XC1609401  |
| DIGI-SAT 3030 Koaxkabel 75Ohm, 1,02/4,6, 100dB, PVC, Eca<br>Class A, weiss, dreifach geschirmt, Spule 100m                     | XC1609901  |
| DIGI-SAT 3010 Koaxkabel 75Ohm, 1,13/4,8, 95dB, PVC, Eca<br>Class A, weiss, doppelt geschirmt, Spule 100m                       | XC1609401  |
| DIGI-SAT 3000 Koaxkabel 75Ohm, 1,02/4,6, 90dB, PVC, Eca<br>Class A, weiss, doppelt geschirmt, Spule 100m                       | XC1608901  |
| DIGI-SAT 3011 Koaxkabel 75Ohm, 1,13/4,8/6,8, 90dB, OUTDOOR<br>Class A, schwarz, doppelt geschirmt, Spule 100m                  | XC1601501  |