

Datenblatt für Artikel: HSATS516EE

SAT Multischalter 5 in 16 für Quattro + Quad LNB

inklusive Netzteil 12V 1,6A



SCHRACK-Info

Der Multischalter HSATS516EE der Serie 5 – mit Signaldämpfungseinstellung – ist ein Gerät mit integrierten Hochfrequenzkomponenten in Kombination mit bewährtem mechanischem Design, das ein ausgewogenes Produkt mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Auf unnötige Bedienelemente, Kontrollleuchten und Tasten wurde bewusst verzichtet.

Dank der Verwendung aktiver Module liefert die Serie durchgehend eine ausreichende Signalstärke.

Der Multischalter HSATS516EE der Serie 5 ist sowohl mit Quattro- als auch mit Quad-LNBs kompatibel.

- DVBT2
- Netzteil : 12V
- LNB Unterstützung: Quattro/Quad
- Ports: Vergoldete F-Stecker
- Schnelle Installation

Technische Daten

Nettolänge (mm)	253,00
Nettbreite (mm)	128,00
Nettohöhe (mm)	54,00
Nettogewicht (kg)	0,75

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50

Datei Tabelle: SAT Multischalter 5 in 16 für Quattro + Quad LNB

Artikelnummer		HSATS508EE	HSATS516EE
Numer Eingänge	SAT/IF	4 (F)	4 (F)
	Terr.	1 (F)	1 (F)
Ausgänge		8 (F)	16 (F)
terr. Verstärker 47 - 862MHz (Attenuator 0 dB... -15dB)		ja	ja
Auswahl LNB/Polarität		18V/22KHZ 13V/22KHZ 18V 13V	
Frequenzbereich	SAT/IF	950 - 2200MHz	950 - 2200MHz
	Terr.	47 - 862MHz	47 - 862MHz
Verlust über Teilnehmerausgänge (dB)	SAT/IF @ 950MHz	0dB	-1 dB
	SAT/IF @ 2150MHz	8dB	7dB
	terr. Rec./Out 1-8	8dB	8dB
	+/- 1,5dB terr. Rec./Out 9-16		8dB
Alle Werte liegen innerhalb einer Toleranz von	terr. Rec./Out 17-24		
	terr. Rec./Out 24-32		

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SAT Multischalter 5 in 16 für Quattro + Quad LNB inklusive Netzteil 12V 1,6A	HSATS516EE
Optionales Zubehör	
SAT LNB Quattro für den Anschluß von 1 Multischalter, 40mm	HSATLSA--A
SAT Stichdose 3Loch, Radio / CATV / SAT, Class A inklusive 80x80mm Rahmen und Aufputz-Box, RAL9010	HSATD3M
SAT Stichdose 4Loch, Radio / TV / 2x SAT, Class A inklusive 80x80mm Rahmen und Aufputz-Box, RAL9010	HSATD4M
SAT Gehäuse Stahl, Loch-Montageplatte, 3-Punkt, B400xH400xT200 RAL7035	HSATG442M
SAT Gehäuse Stahl, Loch-Montageplatte, 3-Punkt, B600xH600xT200 RAL7035	HSATG662M
DIGI-SAT 3050 Koaxkabel 75Ohm, 1,02/4,6/7,2, 105dB LS0H B2ca s1b, d1, a1 Class A++, weiss, dreifach geschirmt, Trommel 500m	XC1612023
DIGI-SAT 3040 Koaxkabel 75Ohm, 1,02/4,6/6,8, 110dB, PVC, Eca Class A, weiss, dreifach geschirmt, Spule 100m	XC1609801
DIGI-SAT 3010 Koaxkabel 75Ohm, 1,13/4,8, 95dB, PVC, Eca Class A, weiss, doppelt geschirmt, Spule 100m	XC1609401
DIGI-SAT 3030 Koaxkabel 75Ohm, 1,02/4,6, 100dB, PVC, Eca Class A, weiss, dreifach geschirmt, Spule 100m	XC1609901
DIGI-SAT 3010 Koaxkabel 75Ohm, 1,13/4,8, 95dB, PVC, Eca Class A, weiss, doppelt geschirmt, Spule 100m	XC1609401
DIGI-SAT 3000 Koaxkabel 75Ohm, 1,02/4,6, 90dB, PVC, Eca Class A, weiss, doppelt geschirmt, Spule 100m	XC1608901
DIGI-SAT 3011 Koaxkabel 75Ohm, 1,13/4,8/6,8, 90dB, OUTDOOR Class A, schwarz, doppelt geschirmt, Spule 100m	XC1601501